

**Le NOMAD POWER PRO XXL est une source d'énergie ultra-puissante à base de lithium qui combine 3 fonctions :**

- **Booster pour véhicules 12 V** (voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

## BOOSTER À BATTERIE LITHIUM PROFESSIONNEL

- Équipé d'une **batterie lithium haute performance**, le NP PRO XXL délivre un courant impressionnant de 1500 A tout en conservant un format ultra-compact.
- Sa **puissance exceptionnelle** permet le démarrage en quelques secondes de tous les véhicules équipés d'une batterie Plomb (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en 12 V, même en cas de décharge totale.
- Grâce à la grande capacité de sa batterie lithium (10.4 Ah), il est capable d'enchaîner les démarrages sans faiblir.

⚠ ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO<sub>4</sub> avec ce booster, tensions non compatibles.

## DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **NOMAD POWER PRO XXL** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

## SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (10.4 Ah) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté.

Ses **2 ports USB-A (5 V - 2.4 A + 5 V - 1 A)** permettent la recharge de smartphones, tablette, montres connectées, etc.

## FONCTION LAMPE D'ASSISTANCE

Lumière d'appoint (1 led) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

## FORMAT COMPACT

**Léger (3.1 kg) et compact**, il trouvera aisément sa place en atelier ou dans un véhicule de dépannage.



LED de chargement



Livré avec chargeur



Bloc chargeur

DÉMARRAGE				ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK	LED	DIMENSIONS					
Lithium			START PETROL & DIESEL	I			INPUT	OUTPUT	☑	☀	cm	kg	m		
Capacity per cell	Type	Full charge		1 V/C	0 V/C	Peak Battery									
10.4 Ah 153.9 Wh	LiCoO <sub>2</sub>	3 h	12 V	1500 A	2500 A	3200 A	2	JACK DC : 16.8 V - 4 A	1	USB-A : 5V - 2.4 A	☑	3 modes : Light SOS SPOT	26 x 15 x 20	3.1	0.6
								USB-C : 5/9 V - 2A	1	USB-A : 5V - 1 A					